



Diese Informationen sind ausschließlich für den Händler oder speziell eingewiesenes Personal des Endkunden bestimmt!

Vorgehensweise:

1. **Kopieren** sie folgende Dateien, die Sie von uns erhalten haben, **auf das Grundverzeichnis** des USB-Speichers (Auf den von uns gelieferten USB-Speichern sind diese Dateien schon enthalten)
 - a. Bei der AX3000
 - i. AX-3000.frm
 - ii. Systext.AX.loc.prg
 - b. Bei der HX4000
 - i. HX-4000.frm
 - ii. Systext.HX.loc.prg
2. Ziehen sie an der Kasse alle anderen USB-Speicher heraus und **Verbinden sie nun den USB-Speicher** mit den in Punkt 1 beschriebenen Daten mit der Kasse
3. **Drucken/speichern** Sie alle finanzrelevanten **Berichte** und machen Sie eine **Datensicherung** aller wichtigen Daten
 - a. **Programm**
 - i. Gehen Sie vom Hauptmenü aus auf „**Programm**“ → „**Programm**“ → **USB**“
 - ii. Wählen Sie „**Programm sichern**“
 - iii. Geben Sie einen von Ihnen gewählten Dateinamen ein
 - b. **Konfiguration**
 - i. Gehen Sie vom Hauptmenü aus auf „**Konfiguration**“ →
→ „**Konfiguration - USB**“
 - ii. Wählen Sie „**Programm sichern**“
 - iii. Geben Sie einen von Ihnen gewählten Dateinamen ein
 - c. **Kunden Datei, Bestand, Gutscheilverwaltung (wenn benutzt)**
 - i. Gehen Sie vom Hauptmenü aus auf **in den jeweiligen Programmabschnitt und machen Sie eine Datensicherung der Daten.**
 - ii. In der Kundendatei und der Bestandführung finden Sie jeweils eine **lilafarbene Taste** mit der eine Datensicherung auf USB gemacht werden kann“. Tipen Sie diese an und wählen Sie „**Programm sichern**“
 - iii. Geben Sie einen von Ihnen gewählten Dateinamen ein



4. Melden Sie sich nun mit dem **Administrator Code** (Siehe Anleitung „Techniker & Spezialcodes“) an und gehen Sie vom Hauptmenü aus auf „**Programm**“ → „**System**“ → „**Techniker Code**“
5. Starten Sie das **Firmware-Update** mit „9000“ und „Enter“, tippen Sie anschließend auf „**Firmware Update**“
6. Wenn der Update Prozess vollständig ist, **starten Sie die Kasse neu** im Hauptmenü mit „**Ausschalten**“ → „**Neustart**“
7. Melden Sie sich nach dem Neustart wieder mit dem Administrator Code an und **Installieren** Sie die **deutschen Systemtexte** wie folgt
 - a. Gehen Sie dazu vom „Main Menu“ aus auf „**Program**“ → „**System**“ → „**Engineering Code**“
 - b. Geben sie „9904“ ein
 - c. Tippen Sie dann auf „**Load**“
 - d. Wählen Sie „Systext.AX.loc.prg“ aus und tippen Sie dann auf „**OK**“
 - e. Geben sie nun noch „9903“ ein um die Benutzertexte zu aktualisieren
 - f. Nun ist ihre Kasse wieder auf Deutsch und die Benutzer Texte wurden aktualisiert
8. **Initialisieren** Sie nun noch den **Verkaufsspeicher** nach dem Update
 - a. Als Administrator angemeldet gehen sie auf „**Programm**“ → „**System**“ → „**Techniker Code**“
 - b. Geben Sie „9891“ ein und bestätigen mit „**OK**“
9. **Laden Sie** nun die vorher gemachten **Datensicherungen** (Programm, Konfiguration und ggf. Kunden) wieder in die Kasse
 - a. Folgen Sie dazu einfach nur den Unterpunkten von Punkt 5 Datensicherung und wählen „**Laden**“ statt „Sichern“
10. Geben Sie **wieder alle benötigten Spezialcodes** ein (z.B. Grand Total aus, Journal Rotierend, BW-Rechnungsjournal Rotierend usw.)